

## Спецификация регистратора

Процессор	H3536DV100
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.265 / H.264+ / H.265 / H.265+
Видео вход/выход	1*RJ45 / 1*VGA(1920x1080), 1*HDMI(4K(3840*2160))
Сетевой режим	10*4K (общий битрейт не более 80Мб/с)
Аудио сжатие	G.711a
Аудио вход/выход	- / -
Тревога вход/выход	- / -
Протокол ONVIF	Onvif 2.4
Мобильная платформа	XMEye, (iOS, Android)
Облако	XMeye.net, DvrCenter.net
USB интерфейс	2*USB 2.0
Жесткие диски	1*SATA 2.5"/3.5" до 14TB каждый (для подключения жесткого диска объемом более 6ТБ может потребоваться более мощный, чем комплектный, блок питания)
Сеть	1*RJ45, 10M / 100M / 1000M
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, FTP, RTSP, ARSP
Рабочие условия	0°C ~ 55°C, влажность до 90% без конденсата
Питание	DC 12В, 2А
Размеры, вес	255 x 225 x 45 мм, 1 кг (без жестких дисков)



### Внимание:

В целях повышения безопасности мы не используем логин-пароль `admin-<пусто>`. Каждое устройство имеет уникальное сочетание имени учетной записи администратора и пароля (например, `fko5 / 5kewjh65`). При запуске устройства логин и пароль будут высвечены на экране. При первоначальной настройке вы можете изменить пароль администратора на удобный вам или создать дополнительные учетные записи с правами администратора. IP-адрес по умолчанию уникален для каждого устройства. Для поиска устройства и изменения сетевых настроек используйте программу DeviceManager (скачайте с нашего сайта [tdunic.ru](http://tdunic.ru)).

## Комплектация

Регистратор	1
Адаптер питания	1
Мышь	1
Руководство	1

### Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок устройства составляет 12 месяцев с даты приобретения.

Срок службы устройства 60 месяцев.

Данная гарантия не распространяется на весь комплект поставки. А именно, срок гарантийных обязательств на блок питания составляет 3 месяца, на кулер (установлен не на всех моделях) - 6 месяцев.

Модель устройства: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

м.п.



### Внимание:

Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию, характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и улучшения эксплуатационных параметров.



## Сетевой видеорегистратор на 10 потоков

## VN-3110A

Благодарим Вас за использование нашей продукции.

Пожалуйста, прочитайте это краткое руководство перед началом использования устройства.

- ◆ Оборудование должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении на некотором расстоянии от земли для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева устройства.
- ◆ Оборудование должно эксплуатироваться в горизонтальном положении и не следует подвергать его воздействию чрезмерной вибрации.
- ◆ Данное оборудование не является влагозащищенным. Следите, чтобы оно оставалось сухим во избежание короткого замыкания, пожара и поражения электрическим током.
- ◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для регистратора, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.
- ◆ Корпус устройства не обладает высокой прочностью, пожалуйста, не ставьте на него тяжелые предметы.