

Спецификация регистратора

Процессор	NT98321
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264 / H.265
Видео вход/выход	8*BNC / 1*VGA(1920x1080), 1*HDMI(1920x1080) / V-BNC
Входной видео сигнал	CVBS / AHD / CVI / TVI / IP
Аналоговый режим	5N*8 12 к/с, 8*1080P*12 к/с 4*1080P*12к/c720P/960H*25 к/с
Гибридный режим	8*1080N(аналог)+4*1080P
Сетевой режим	16*1080P/960P*25 к/с
Маска приватности	3 зоны на каждую камеру
UTP-COAX / PTZ	+ / RS485
Аудио сжатие	G.711a
Аудио вход/выход	4*RCA / 1*RCA
Тревога вход/выход	- / -
Протокол ONVIF	+
Облако	Xmeye.net, DvrCenter.net
Мобильная платформа	Xmeye, (iOS, Android)
USB интерфейс	2*USB 2.0
Жесткие диски	1*SATA 2.5"/3.5" до 14TB каждый (для подключения жесткого диска объемом более 6Tb может потребоваться более мощный, чем комплектный, блок питания)
Сеть	1*RJ45, 10M / 100M
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, FTP, RTSP, ARSP
Рабочие условия	0°C ~ 55°C, влажность до 90% без конденсата
Питание	DC 12B, 2A
Размеры, вес	255 x 225 x 45 мм, 1.75 кг (без жестких дисков)



Внимание:

Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию, характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и улучшения эксплуатационных параметров

Комплектация

Регистратор	1
Адаптер питания	1
Мышь	1
Руководство	1

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок устройства составляет 12 месяцев с даты приобретения.

Срок службы устройства 60 месяцев.

Данная гарантия не распространяется на весь комплект поставки. А именно, срок гарантийных обязательств на блок питания составляет 3 месяца, на кулер (установлен не на всех моделях) - 6 месяцев.

Модель устройства: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____
м.п.



Гибридный 8-ми канальный видеорегистратор

VD-A2108HX

Благодарим Вас за использование нашей продукции.

Пожалуйста, прочтайте это краткое руководство перед началом использования устройства.

- ◆ Оборудование должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении на некотором расстоянии от земли для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева устройства.
- ◆ Оборудование должно эксплуатироваться в горизонтальном положении и не следует подвергать его воздействию чрезмерной вибрации.
- ◆ Данное оборудование не является влагозащищенным. Следите, чтобы оно оставалось сухим во избежание короткого замыкания, пожара и поражения электрическим током.
- ◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для регистратора, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.
- ◆ Корпус устройства не обладает высокой прочностью, пожалуйста, не ставьте на него тяжелые предметы.

В целях повышения безопасности мы не используем логин-пароль admin-<пусто>. Каждое устройство имеет уникальное сочетание имени учетной записи администратора и пароля (например, fko5 / 5kevjh65). При запуске устройства логин и пароль будут выsvечены на экране.
При первоначальной настройке вы можете изменить пароль администратора на удобный вам или создать дополнительные учетные записи с правами администратора.
IP-адрес по умолчанию унакан для каждого устройства. Для поиска устройства и изменения сетевых настроек используйте программу DeviceManager (скачайте с нашего сайта tdunic.ru).