

## Спецификация регистратора

Процессор	NT98323
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264, H.265
Видео вход/выход	16*BNC / 1*VGA(1920x1080), 1*HDMI(4K, 3840x2160)
Входной видео сигнал	CVBS / AHD / CVI / TVI / IP
Аналоговый режим	16*5.0Мп*6к/с, 16*4.0Мп*9к/с, 16*1080P*16к/с
Гибридный режим	16*4.0Мп(аналог)+16*4.0МпIP(сеть), 8*4.0Мп(аналог)+ 8*4.0Мп(сеть)
Сетевой режим	4*5.0Мп, 8*3.0Мп
Маска приватности	3 зоны на каждую камеру
UTP-COAX / PTZ	+ / RS485
Аудио сжатие	G.711a
Аудио вход/выход	2*RCA / 1*RCA
Тревога вход/выход	- / -
Протокол ONVIF	+
Облако	XMEye.net, DvrCenter.net
Мобильная платформа	XMEYe, (iOS, Android)
USB интерфейс	2*USB 2.0
Жесткие диски	2*SATA 2.5"/3.5" до 12TB каждый (для подключения жесткого диска объемом более 6ТБ может потребоваться более мощный, чем комплектный, блок питания)
Сеть	1*RJ45, 10M / 100M
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, FTP, RTSP, ARSP
Рабочие условия	0°C ~ 55°C, влажность до 90% без конденсата
Питание	DC 12В, 3А
Размеры, вес	325x245x52мм, 2 кг (без жестких дисков)



### Внимание:

Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию, характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и улучшения эксплуатационных параметров

## Комплектация

Регистратор	1
Адаптер питания	1
Мышь	1
Руководство	1

### Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок устройства составляет 12 месяцев с даты приобретения.

Срок службы устройства 60 месяцев.

Данная гарантия не распространяется на весь комплект поставки. А именно, срок гарантийных обязательств на блок питания составляет 3 месяца, на кулер (установлен не на всех моделях) - 6 месяцев.

Модель устройства: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_  
м.п.

В целях повышения безопасности мы не используем логин-пароль admin-<пусто>. Каждое устройство имеет уникальное сочетание имени учетной записи администратора и пароля (например, fko5 / 5kewjh65). При запуске устройства логин и пароль будут высвечены на экране.

При первоначальной настройке вы можете изменить пароль администратора на удобный вам или создать дополнительные учетные записи с правами администратора.

IP-адрес по умолчанию уникален для каждого устройства. Для поиска устройства и изменения сетевых настроек используйте программу DeviceManager (скачайте с нашего сайта [tdunic.ru](http://tdunic.ru)).



## Гибридный 16-ти каналный видеорегистратор

# VD-A2116HS

Благодарим Вас за использование нашей продукции.

Пожалуйста, прочитайте это краткое руководство перед началом использования устройства.

- ◆ Оборудование должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении на некотором расстоянии от земли для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева устройства.
- ◆ Оборудование должно эксплуатироваться в горизонтальном положении и не следует подвергать его воздействию чрезмерной вибрации.
- ◆ Данное оборудование не является влагозащищенным. Следите, чтобы оно оставалось сухим во избежание короткого замыкания, пожара и поражения электрическим током.
- ◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для регистратора, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.
- ◆ Корпус устройства не обладает высокой прочностью, пожалуйста, не ставьте на него тяжелые предметы.